

РАДИО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ OpTherma 2

Dalsia



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ



- ✓ Дистанционно отчитане с WiFi M-bus
- ✓ Измерване на температурата на радиатора и в помещението
- ✓ Фабрично програмирана универсална скала
- ✓ Корекционен коефициент на отчетените единици, отразен в индивидуалните сметки
- ✓ Експлоатационен срок на уреда 10 години

РЕГИСТРАЦИЯ НА:

- ▶ Отчетени единици за текущия и два предишни сезона
- ▶ Средни температури на радиатора по месеци и за отоплителен сезон
- ▶ Средни температури на помещението по месеци и за отоплителен сезон
- ▶ Аларми за опит на манипулация и за неоторизиран демонтаж

Уредът OrTherma 2 е с независимо захранване (батерия) и е предназначен да измерва топлинната енергия, отделена от отоплителното тяло. Всеки уред е оборудван с радио модул за предаване на данни и цифров дисплей с икони за визуализиране им. Устройството е допълнително защитено с механична пломба. В летен режим не регистрира единици.

ПОКАЗАНИЯ НА ДИСПЛЕЯ



Визуализирането на данните на дисплея се извършва в два режима. При натискане на бутона се влиза в основен режим, а при задържане на бутона над 3 сек. в разширен режим. Информацията за данните на дисплея в двата режима е следната:

ПОКАЗАНИЯ В ОСНОВЕН РЕЖИМ:



единици, отчетени в текущия отопл. сезон



единици, отчетени в предходния отопл. сезон



средна темп. в помещението за предх. отопл. сезон

ПОКАЗАНИЯ В РАЗШИРЕН РЕЖИМ:



единици, отчетени в текущия отопл. сезон



единици, отчетени в предходния отопл. сезон



средна темп. в помещението за текущия отопл. сезон



средна темп. в помещението за предх. отопл. сезон



стойност на първи корекц. фактор



стойност на втори корекц. фактор



начало на счет. период




край на счет. период




контролен код


В случай на регистриране на едно от изброените по-долу събития, на дисплея се визуализира под формата на икона следната информация:




ниско ниво на батерията



индикатор за външен темпер. сензор



съобщение за отворен уред



съобщение за грешка или възникнало събитие